

Windows2000

Windows2000インストールの **必須条件** としてインストール前に BIOS で **ACPI** 設定を **1.0** に設定する

```
Advanced (Advanced Settings)
=> ACPI Settings
=> Advanced ACPI Configuration
=> ACPI Version Features
=> [ACPI v3.0] を [ACPI v1.0] に変更
```

本体は標準ハードウェア構成(箱出し状態)でインストール可能

- 最初からUSBマウスでもインストール可能
- PS/2キーボードも内部でUSBとして認識されているので、USBキーボードも使用可能と推測

インストール試験の手順は【猿】スレ9にアップしておきました。

<http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/hard/1222027292/580>

<http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/hard/1222027292/583-587>

Windows2000にインストール可能なデバイスドライバー (2008/11/10現在)
印推奨 (基本的に添付CDからWindowsServer2003用を流用可)

1. Matrox 内蔵 V G A

マウスポインタの反応が微妙に遅れる感じはこのVer5.96.6.6で解消しました

[HP ML115-G5 ダウンロードより【WindowsServer2003用 - Ver5.96.6.6 2008/04/10】](#)

2. Broadcom 内蔵 L A N (BCM5722)

正式な2k版が(xp版も)利用可能です

[Broadcom ダウンロードより【Windows2000用 Ver12.2.2.0 - 2009/09/02】](#)

[HP ML115-G5 ダウンロードより【WindowsServer2003用 - Ver12.2.0.2 2009/08/18】](#)

3. HP NULL IPMI Control Driver

cp010950.xml ファイル内部に2k対応記述あり(xp-pro対応記述もあり) 解凍後の setup.exe からインストール可能

```
189行目 <supported_operating_system platform="nt" major="5" minor="0" sr="OEM" name="Microsoft Windows 2000"/>
```

```
190行目 <supported_operating_system platform="NT" major="5" minor="1" sr="OEM" name="Microsoft Windows XP
```

```
Professional"/>
```

[HP ML115-G5 ダウンロードより【WindowsServer2003用 - Ver1.0.0.0\(G\) 2009/08/18】](#)

4. HP NULL Management Controller

cp008464.xml ファイル内部に2k対応記述なし(xp-pro対応記述もなし) 解凍後の setup.exe からはインストール不能 《デバイス

マネージャーから手動で更新する》

ダウンロードしたexeファイルを実行し、解凍を選択。

適当な場所に新しいフォルダを作って解凍する。

デバイスマネージャーでドライバーの更新を選択。

解凍したinfファイルの場所を手動で指定して更新する。

[HP ML115-G5 ダウンロードより【WindowsServer2003/2008用 - Ver1.0.0.0 2008/02/26】](#)

5. nVIDIA チップセット (nForce Professional 3400 MCP)

インストール前にSP4とDirectX9が必須です setup.exeがチェックして要求してきます

[nVIDIA ダウンロードより【nForce4/500 series - Windows 2000/XP - Ver6.86 2006/07/07】](#)

2K用で、nForce Professional 3000 Seriesを検索すると6.70が表示されるがインストール不可だったので、nForce4 AMD

Archiveより6.86を選択

[nVIDIA ダウンロードより【nForce 570 SLI/570/550 - Windows 2000/XP\(32-Bit\) - Ver9.16 2006/06/28】](#) G1のWikiの記述を参考

[nVIDIA ダウンロードより【nForce Professional 3000 Series - WindowsServer2003 - Ver9.24 2007/10/11】](#)

[HP ML115-G5 ダウンロードより【WindowsServer2003用 - Ver9.24 2008/03/31】](#)

Professional-SP4 & DirectX9 統合Disk (推奨)

■ インストールOK

「Professional-SP4 & DirectX9 統合Disk」は

SP+メーカーで作成(下記URLよりダウンロード)

<http://www.ak-office.jp/software/winsppm.html>

Professional-無印

■ インストールOK

-制限事項 1. ML115G1(他のPCでも可!?)にHDDを換装し、インストールの最初の再起動時にシャットダウンし、ML115G5にそのHDDを換装する。

-制限事項 2. sp2まではBigDrive非対応なのでHDDパーティションを制限未済でインストールする事

-制限事項 3. USB2.0はsp4から対応なのでパッチ適用後にデバイスマネージャーでUSBドライバの更新が必要

-制限事項 4. チップセットドライバーより前にsp4とDirectX9をインストールする事

Professional-SP2

-制限事項 1 は必要なし。

2000server-SP4統合Disk

■ 下記コメント欄にてインストール成功の報告あり(Polluxさん)

-VideoにGIGABYTE GeForce8400 GSを追加、メモリを512MB増設、HDを640GBでテスト

-SP4統合CDは、BigDrive対応レジストリ変更を行ったもの

WindowsXP

XP SP3 32bit 新規インストール方法を説明します。

XP SP3 CDをDVDドライブに挿入、DVD起動確認中...の時にEnterを入力
XP SP3 CDがブート（起動）します。
そのまま新規の手順で通常セットアップを完了します。
問題なくXPが、起動します。

注意

デバイスマネージャーにて不明！なドライバは以下の5点で消えます。
最初の2点をインストールします。
残りの3点はドライバの更新をして下さい。

■ チップセット

nForce 570 SLI AMD バージョン:15.46 リリース日:2009.10.01
オペレーティングシステム:Windows XP 言語:日本語
http://www.nvidia.co.jp/object/nforce_winxp_15.46_jp.html

注意

イーサネットドライバはレ点チェックを外し、インストールしないで下さい！
また、XP32bit環境下において「NVIDIA ストレージ ドライバ」もインストールしないことを推奨。
インストールすると付属HDDへの書き込み速度が低下しシステム動作が緩慢になる場合があります。
(入れる場合は導入前・導入後にベンチマークでチェックしましょう)

nForce 570 SLI AMD 最新バージョンを自動検索し適用できるページ
<http://www.nvidia.co.jp/Download/PreScan.aspx?lang=jp>

■ 内蔵VGA

Matroxビデオ ドライバ for Microsoft Windows Server 2003 (32ビット)
http://h50222.www5.hp.com/support/457767-B21/more_info_soar_MTX-152cd65d1efd4e15af4f35b531.html

■ イーサネット チップセットに含まれるドライバよりこちらが良い。

Windows XP (32 bit) 14.2.0.5a 08/06/2010
http://ja.broadcom.com/support/ethernet_nic/netxtreme_server.php

■ 不明デバイス

ダウンロードしたexeファイルを実行し、解凍を選択。
適当な場所に新しいフォルダを作って解凍する。
デバイスマネージャーでドライバーの更新を選択。
解凍したinfファイルの場所を手動で指定して更新する。

不明デバイス 1

HP NULL IPMIコントローラ ドライバ for Windows Server 2003
http://h50222.www5.hp.com/support/457767-B21/more_info_soar_MTX-af50010bcb4642e68b95cb07ba.html

不明デバイス 2

HP ProLiant 100シリーズ サーバNull Management INF Installer Smart Component for Microsoft Windows Server 2003/2008
http://h50222.www5.hp.com/support/457767-B21/more_info_soar_MTX-b8943f6c78904e42a93d8e6848.html

これで、導入完了です。

Home Edition (32bit)

- 問題なし

Professional (32bit)

- 問題なし

Professional x64 Edition SP3 (64bit)

- 問題なし (RAM8GB + VGA 9600GT), NICドライバは別用意。

Windows7

Ultimate x64 (RTM)

- 問題なし (RAM8GB) RAM8GBを認識 最高スコアの7.9は出なかった。(MSDNでのダウンロード版です)

Ultimate x64/x86 Enterprise x64

- ドライバのほとんどはOSのカバー範囲のようだが、NULL Management Controllerのみ不明なデバイスのままになる。インストール方法についてはWinXPの「不明なデバイス 2」の項を参照のこと。

Windows Vista

Ultimate SP2(64bit)

- OSのインストール時にメモリを3GB以下にしておかないと途中で止まる場合があるので、2GB程度にしておいた方が無難。
- インストール途中のブルースクリーンは、パーティションの画面の時に、nForceドライバ中のSATA IDEドライバをドライバの組み込みで入れてやると回避可。
- メモリを4GB近くに増設すると、起動できないという報告は多々。セーフモードでcrcdisk.sysで止まる問題はS-ATAの問題。
- デバイスマネージャーの？はHP NULL Management Controllerを手動で入れる。

Ultimate SP1 (32bit)

- ネットワーク(ドライバ別途用意)とWindowsデバイス マネージャ内のACPI？以外はOK。
- HDDのフォーマットを新規で適用しないと、インストール途上でブルースクリーンになる時ありました。

Business (32bit)

- インストール途中のブルースクリーンはインストール中のパーティションの画面の時に、nForceドライバ中のSATA IDEドライバをドライバの組み込みで入れてやると回避可。

Windows Server 2003

Standard (32bit)

- 問題なし

Enterprise (32bit)

- 問題なし (RAM4GB)、NICドライバ別途用意。

Windows Home Server (32bit)

- 問題なし (RAM8GBでインストール)、認識メモリは4GBまで。

Windows Server 2008

Standard (32bit)

- 問題なし

Standard (64bit)

- 問題なし (メモリ4GB + Radeon HD4850)

Enterprise x64 (64bit)

- 問題なし (RAM8GB + VGA 9600GT)。

- Hyper-V 使用の際は

BIOSの設定で advanced CPU configuration に「secure virtual machine mode」を「enable」にすれば1CPUでも使用可能。

Hyper-V Server 2008

- 問題なし (RAM8GB)

Windows Server 2008 R2

Enterprise R2 (RC)

- 問題なし (RAM8GB)

Enterprise R2

- 問題なし (RAM8GB)

Enterprise R2 SP1(RC)

- 問題なし (RAM8GB)

Linux

[温度・ファン・電源状態はOpenIPMIで取得可能](#)

CentOS 5.4 x86_64

- 問題なし

CentOS 5.3 x86_64

■ インストール失敗
ブート中に停止
メディアはDVDISO

- 5.0~5.2 5.3へアップグレード成功

```
# yum -y update
```

CentOS 5.2 x86_64

- 問題なし

オンボードLANは, tg3
SATAは scsi_hostadapter sata_nv

CentOS 5.2 i386

- 問題なし

Fedora 10 x86_64

- 問題なし
- ただしswapパーティションを作らないと、インストール中のどこかで止まる。メモリ不足？

Fedora 11 x86_64

- 問題なし
- KVMを試してみましたが何もしていないのに1VMごとにOpteronの200MHzぐらいを浪費

Fedora 14 x86_64

- 問題なし

RHEL6 x86_64

- 問題なし

Ubuntu/amd64 8.04Desktop

- インストール成功

Ubuntu/x86 8.10Desktop

- インストール成功 動作問題なし

OpenSUSE 11.0

問題なし(インストーラの日本語は注意！)

-

Debian 4.0r6

- インストール成功

Debian 5.0

- インストール成功
- 問題なし

FreeBSD

FreeBSD/i386 6.3-RELEASE

- インストール失敗

インストール用 CD からの boot 中に停止した。
停止したのは ata1 の検出後の模様

FreeBSD/i386 6.4-RELEASE

- インストール成功

オンボードLANは、bge0として認識した。

FreeBSD/amd64 7.0-RELEASE

- インストール失敗

bootonly CD にて boot 中に停止

FreeBSD/amd64 7.1-BETA

- インストール成功

bootonly から起動してminimalインストールOK
オンボードRAID構成はインストール時にRAID10(0+1)ではデバイスを認識、RAID5は認識せず

FreeBSD/amd64 7.1-RELEASE

- (user)インストールは成功するが、差し替えた1TBのHDDのパーティション切り/フォーマット時にgeometryの警告が出る。
- GNOME2はインストール/起動成功。VESAではなくちゃんとmga用のxドライバ、サーバーをインストールすること。
- Xfceはうまく起動できない。『(EE) Cannot find empty range to map base to』ということみたいなんだけど、いい記事が無いのでよくわからない。

コメント

- FreeBSDインストールはどのバージョンもキーボード、マウス、FDD、プリンタを止めてやればOKset hint.atkbdc.0.disabled="1" set hint.psm.0.disabled="1" set hint.ppc.0.disabled="1" set hint.atkbd.0.disabled="1" set hint.fdc.0.disabled="1" -- kc (2008-09-25 16:11:14)
- FreeBSD/amd64 7.1-BETA bootonly から起動してminimalインストールOKでした。オンボRAIDもインストーラで認識(ar0等)されます。 -- 名無しさん (2008-09-30 10:17:00)
- Windows 2003 Server Enterprise (32bit) 問題無し (RAM4GB全量認識)。ドライバはNICが見つからないので別マシンで用意のこと。 -- mia (2008-10-10 13:37:41)
- Windows 2008 Server Enterprise x64 問題無し (RAM8GB + VGA 9600GT)。NIC も自動認識。 -- mia (2008-10-13 00:52:50)
- Windows XP SP3 x64 問題無し (RAM8GB + VGA 9600GT)。NICドライバは別用意。 -- mia (2008-10-13 00:53:24)
- VMware ESX 3.5.2 (iじゃない) サービスコンソールは入るが当然ながらVMFS作成できず。VMTNで公開されているsataデバイスを認識させるスクリプトにて可能になるが、パフォーマンス極端に悪く現実的ではない。 -- 名無しさん (2008-10-16 23:58:52)
- HDのフォーマットを新規で行えば問題なくインストール可能かと ---
- XenServer5 Express Editionのインストールは問題なし。(メモリ1GB) -- ryo-ta (2008-10-22 12:13:18)
- Linux Mint 5 (Ubuntu 8.04 base) 問題なし (RAM2GB + VGA 8400GS) -- 名無しさん (2008-10-25 14:45:25)

- FreeBSD 6.3R/7.0R は、インストールできても動作が重い等の症状が発生するとの報告有り -- anon (2008-10-26 21:30:15)
- FreeBSD 6.4BETA/7.1BETAは良好に動作するとのこと -- anon (2008-10-26 21:31:37)
 - 詳細が知りたい人はFreeBSD-Users-jpのアーカイブを漁ってください。 -- anon (2008-10-26 21:33:06)
 - Windows2000はどうやってもインストール不可でした。G5での成功報告はまだ見たことないので無理っばい？ -- 名無しさん (2008-10-27 19:22:51)
 - Windows 2003 Server Enterprise, 問題無し (RAM8GB全量認識)。ドライバはオンボードNICを認識 (いったん黄色になるが後でHPのドライバCDを探させる)。 -- Pollux (2008-10-28 08:14:11)
 - Vista Ultimate 64bitはインストール問題なし。ECCの8GB認識。USBサウンドを付けているがWMPなどで再生中に突如ノイズが入る。原因追求中。(追記)nVidiaのSATAドライバをマイクロソフトの標準ドライバに取り替えたら安定しました。 -- Pollux (2008-10-28 08:23:17)
 - Windows2000はSP4を統合したものでインストールを試みました。F6でSTATAドライバを読み込ませましたがライセンス条件が出る直前で黒い画面になりカーソルが点滅するのみです。 -- Pollux (2008-10-28 08:26:15)
 - 上のコメントでNICを別に用意するとあるのに触発されSATAカードを増設してそのディスクにWindows2000を入れるを試みましたがだめでした。WindowsHomeServerは同じ構成でインストールできるのでSATAだけの問題ではないかもしれません。 -- Pollux (2008-10-28 16:35:28)
 - Turbolinux Client 2008は何事もなくインストールできました。 -- TSPI (2008-10-30 19:27:07)
 - Hyper-V Server RDP管理OKまで確認しました。(DVDインストール Easy Setup CD のドライバzipを展開してpnputil で追加) ちなみにメインメモリは標準の512MBのまま(笑) -- 命泉 (2008-11-01 15:13:29)
 - G5に、Win2000インストール成功しました。詳細は後日。 -- 名無しさん (2008-11-09 04:05:47)
 - Win2000 【猿】スレ9にて手順まとめておきました追試お願いします <http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/hard/1222027292/583-587> -- 名無しさん (2008-11-09 20:47:35)
 - VISTA Home Basic 問題無くインストールできましたよ？ -- ReoNa (2008-11-10 23:58:46)
 - Vistaインストールできてるのは運が良いだけな気がする。インストール時に標準で使われるnvstor.sysがバグってて高確率でブルースクリーンになるよ。ならない時もあるから激しく迷惑。5回に1回くらい成功するw。HDDと相性でもあるんか？ -- 名無しさん (2008-11-11 01:28:44)
 - Win2000 serverでWin2000のインストール手順追試しました。もちろん結果はOKです。ただし、VideoにGIGABYTE GeForce8400 GSを追加、メモリを512MB増設して1GBに、HDDを640GBでテストしました。なお、インストールCDはSP4統合、BigDrive対応レジストリ変更を行ったものです。 -- Pollux (2008-11-12 13:32:22)
 - Vista Business 32bit版インストール途中にnvstor.sysだったけど、上と同じ方法で回避できたよ。ただし、ドライバーをusbメモリで使うときは、後差しにしないとOSが『このコンピュータに有効なシステムボリュームが含まれているかどうか判断できませんでした。』とか言うので注意 -- 名無しさん (2008-11-20 16:14:19)
 - BIOSで、ブートデバイスとしてのUSBドライブの優先度を下げてやれば、USBメモリを最初から挿してもOKだと思うよ。 -- 名無しさん (2008-11-20 20:46:53)
 - Vine Linux 4.2 そのままだとインストールでコケますが、BIOSでACPIをDisableにするか、Bootオプション指定でインストールできます。それ以外は問題なし -- Nori (2008-11-28 14:12:24)
 - Ubuntu/x86 8.10Desktop 問題なし -- 名無しさん (2008-11-29 03:03:40)
 - OpenSUSE 11.0 問題なし(インストーラの日本語は注意!) -- Nori (2008-12-01 23:00:30)
 - Fedora10 問題なし 追加HDD4台のソフトウェアRAID5も稼働 -- 名無しさん (2008-12-12 21:55:13)
 - Windows系でオンボードSATAraidを使いたい場合は、F6キーでドライバをインストールの途中でドライブAから読み込む必要がある。ということで外付けUSBフロッピーを用意するか、事前にドライバを統合したインストールCDを作成しておく必要あり! -- takepiero (2008-12-21 10:00:45)
 - 他のサイトでは既出ですが玄人志向のSATARAID4P-PCIにHDDを接続するとVMwareESXiをUSBではなくHDDから起動できるようになります。ネットワークカードはオンボードのままでOK。裏技はまったく不要。メモリを8GBに増設しビデオカードも増設していますが、ESXiはちゃんと8GBを認識しています。 -- Pollux (2008-12-23 15:54:07)
 - Citrix Xenは素のG5 (デュアルコア) にメモリを8GBに増設した状態で動作しました。WinXPで試したところESXiよりもディスクIOは早そう。 -- 名無しさん (2009-01-15 07:25:51)
 - Hyper-Vは素のG5 (デュアルコア) にメモリを8GBに増設した状態で動作しました。WinXPで試したところESXiよりもディスクIOは早そう。Xen>Hyper-V>ESXiの順番ではよい。ギザSchock。 -- 上と同じ (2009-01-18 22:49:59)
 - Windows 7 beta・64bit、完全新規(HDDフォーマット含)インストール問題無し。新規に入れない場合途中でメッセージが出てそれ以降不可。新規に入れる場合biosも特に操作無し。要メモリ増量&グラフィック強化。 -- nao (2009-01-20 13:23:27)
 - ESXi3.5u3 USB起動、内蔵SATAはBIOSでRAID構成にしてあればAMD_IDEで認識(一応DMA表示あり)するが劇遅。intel chipのata_piixの比ではないまともなストレージが必要... -- 名無しさん (2009-01-30 20:56:42)
 - FreeNASでiSCSI targetを作って試してみたら、sata_promise, sata_sil, ata_piix, ide(AMD_IDE)どれよりも早い。う～ん、内蔵ストレージはあきらめたほうがよさそう -- 名無しさん (2009-01-31 21:50:24)

- うちのG5でつくったFreeNASのiSCSIターゲットは超不安定だったのでQNAPのTS509Proを買ってしまいました。たしかにESXiやHyper-Vではローカルディスクにライトスルーしてるようでトータルでずいぶん遅くなるようです。 -- 名無しさん (2009-02-02 07:47:55)
- Windows 7 玄人志向 RH2600PRO-E256HW (XPPro 32bit) Creative Sound Blaster 5.1VX -- 名無しさん (2009-02-02 22:27:13)
- Windows 7(64Bit) 玄人志向 RH2600PRO-E256HW (XPPro 32bit) Creative Sound Blaster 5.1VX 問題なく動作してます。 -- 名無しさん (2009-02-02 22:30:52)
- Windows 7 Beta(32bit) , Creative Sound Blaster 5.1VX を挿して、VX付属のドライバをインストールしたらブルースクリーンでNG。 -- 名無しさん (2009-02-03 12:58:02)
- 付属ドライバは良くないよ。ネットから取らなきゃ -- 名無しさん (2009-02-03 22:31:17)
- Ubuntu Amd64 8.10 X画面表示されず -- 名無しさん (2009-02-17 23:03:29)
- メモリ 4 Gにして、OpenSolaris 2008.11 をインストールできました。しかし、NICの挙動が変。bge0は駄目ばい -- 名無しさん (2009-02-18 00:06:19)
- Solaris系はNICを認識しないので、broadcomのサイトから公式ドライバをかつぱらってくる(Openの場合はパッケージコンパイル必須)。ただし、11.5.7は腐っているのでダメ。 -- 名無しさん (2009-03-08 14:43:08)
- Leo4All Vr. 3 (OSX) 素の状態ですら起動、HDD初期化成功してインストール問題なし。でも再起動でOS立ち上がりず。とりあえず時間切れでストップ -- 名無しさん (2009-03-12 12:41:01)
- Win7Beta(64)不安定のためPowerNowを切ったところ安定。メモリ4GB。 -- 名無しさん (2009-03-13 01:17:48)
- Windows Server 2008(64bit) Hyper-V 使用の際はBIOSの設定で advanced CPU configuration に「secure virtual machine mode」を「enable」にすれば1CPUでも使用可能。 -- 名無しさん (2009-03-13 16:37:34)
- xp pro sp3で不明デバイス2がOS違いと出て入らないのですがリンクミスでしょうか? -- ml115new (2009-04-04 15:21:24)
- ハードウェアの更新ウィザードから、ドライバの更新でnullmgmt.infを選択すればOK -- exeは実行しない事 (2009-04-04 20:56:01)
- 8.0-CURRENT-200902-amd64を入れようとしたのですが、i386でad4として見えたHDDが認識できませんでした。とりあえずi386で構築中 -- sanpei (2009-04-11 00:49:36)
- Ubuntu 9.04 インストールOKでした。動作も今のところ不具合なしです。 -- ばんち (2009-04-20 00:20:39)
- CentOS 5.3 x86_64 普通にDVDから入りました。 -- 名無しさん (2009-04-20 14:39:43)
- CentOS 5.3 x86_64 ネットワークで普通にOKだったけど? -- 名無しさん (2009-04-25 13:37:16)
- Win Xp Sp3 新規インストールしましたがJAVAがうまく動作しません。対処法ありますか? -- 名無しさん (2009-05-01 10:49:59)
- どのJAVA入れたの? SunからかMSからかで微妙に違うはず。Sunマイクロシステムズからの奴を入れたらどうだろ? -- 名無しさん (2009-05-05 02:07:28)
- XP sp2インストール中にプロダクトキーが無効と出る。なぜ? -- 名無しさん (2009-05-06 12:25:34)
- Ubuntu 8.10->9.04アップグレードで、X画面が表示されず、コンソール画面からxorg.confを書き換える必要があった -- 名無しさん (2009-05-06 21:48:15)
- Ubuntu 8.10->9.04アップグレード問題なし -- 名無しさん (2009-05-08 10:17:05)
- Windows7RC32bit版 動作確認 -- nanakusa (2009-05-09 13:36:22)
- Vista Business 64bitでインストール中にブルースクリーン。nForceドライバのSATA IDEドライバを組み込みをするとそのドライバの読み込みブルースクリーン。CPUとグラボを交換したのが悪いのか? -- 名無しさん (2009-05-18 01:32:14)
- 自己レス。Vista64bit無印はメモリーが多いとダメっぽい。初期の512Mに戻したらインストールOKでした。SP1まであててそれからメモリーを増やしましょう。 -- 名無しさん (2009-05-18 19:18:03)
- Windows7RC64bit版 インストールできず。何が悪いのか... -- 名無しさん (2009-05-24 15:22:14)
- Win7RC 64bit@PhenomX4 9350問題無し -- 名無しさん (2009-05-24 23:50:00)
- VMware ESXi Server 問題無し。 -- kado (2009-06-01 17:21:36)
- ESX4i 問題なし。ESX3.5iからのverup -- 名無しさん (2009-06-02 07:31:48)
- Phenomx4 9450 RAM 8GB ASUS Geforce9600GT / Windows7 RC x64 たぶん完全動作。 -- 名無しさん (2009-06-25 15:04:25)
- G5でオンボRAID1を設定後、32bitXPをインストールしようとする、「セットアップの開始」画面になる前にブルースクリーンになります。SP2、SP3と構成の違うG5を2台試しましたがどちらもだめでした・・・。どなたかG5でRAID1にしてXPを導入できたかたいませんか? -- 名無しさん (2009-07-06 10:03:57)
- 自己解決しました。フロッピーにきちんとストレージコントローラが入っていなかったようです。フロッピーをフォーマットしてデータを入れなおしたら何も問題なく「セットアップの開始」画面でました・・・。色々試してるうちに1台壊れました(泣)そこはかたなく最悪です!! -- 名無しさん (2009-07-06 16:03:24)
- Windows7RCx64増設無しで導入、マインスイーパー動作確認、BIOSのBoot Device Networkを無効-Embedded NIC PXEをDisable-CPUのSVM有効設定後、DVDからブート、完全新規でインストールOK -- スタル (2009-07-28 19:43:44)
- Win7RC x64 動作確認、ISOをAlcohol52%でマウントした後、ファイルを全部USBメモリにコピーしてそのままブート可能でし

た。 -- 名無しさん (2009-08-22 11:28:15)

- leo4allv3でカスタマイズ時にChipset-NforceTestにチェックを入れてインストールしたらとりあえず起動できるところまで確認、内蔵NICは難しそう？ -- 名無しさん (2009-09-22 02:04:36)
- Windows7 HomePremium DSP64Bitをそのまま新規インストールして今のところ問題なし。HD4670の表示に若干ゴミが初期画面で出た。不明なデバイスが1つだけ残るがこれはいつものやつだな。 -- 名無しさん (2009-10-23 00:50:56)
- win7 ulti * 32(Ge8600GTS) XPでは4GいけたのにVistaで4G乗っけるとブルーバックくるね。 -- 名無しさん (2009-10-24 11:01:48)
- vistaじゃなかった、7だった…。インストールの途中で画面が暗くなって再起動とか確実に動作怪しいです。 -- 名無しさん (2009-10-24 11:03:19)
- win7でVGA問題出ている方は、MEM 2GでインストールしてオンボードのVGAインストール後、デバイスマネージャで無効にすれば4GでもOKだったよ。 -- 名無しさん (2009-10-25 15:36:49)
- 購入時の160GBと余ってたIBMの160GBのHDDでRAID0、メモリ2GB*2、8400GSを増設した状態でVista HomePremiumインストール成功。インスト時に1回ブルーバック出ましたが、再起動したらそのままOK(謎)でした。RAIDドライバも必要なしで、起動後にRAIDドライバを入れてSP2までアップデート、現状は快適動作中です。 -- 名無しさん (2009-11-02 10:14:12)
- ESXi 4クリーンインストール(S-ATA HDD)問題なくすんなりと。インストール時メモリ4GB以上必要。NICは100Mbps接続になる。 -- 名無しさん (2009-11-09 02:06:43)
- 自己解決しました。LANケーブルをカテゴリ5Eに変更で正常に認識。ケーブルの確認するのわすれてた。。。 -- 名無しさん (2009-11-09 03:40:39)
- ubuntu 9.10 i386/amd64ともに正常動作 -- 名無しさん (2009-11-09 16:49:09)
- xpからみて、cドライブに32bitのXPをインスト後、Dドライブに64bitの7をインスト、デュアルブートでxpも7もともに起動ok、構成を書きます。cpu athlon x2 250 3.0ghz,mem 2+1=3gb,palit gefo 9500gt 512mb,SB5.1VX,win7 x64 ultimate,xpro32bit -- 名無しさん (2009-12-05 13:10:27)
- nlaiteでRAID統合DVD作成成功。nforce Pro 3000seriesのドライバを使うとドライバ読み込み時にブルースクリーン(BOD)となる。上記にあるnForce 570 SLI AMDを使うとOK。 -- 名無しさん (2009-12-09 00:35:58)
- win2000serverSP4 ACPI1.0でインストール出来ませんが、チップセットドライバをインストール後ハングします。情報をお持ちの方おられますか？ -- 名無しさん (2010-01-14 18:34:13)
- メモリ4本にしたら起動しません。5300ECCでHP純正です。各2本ずつ試してOKですが、4本同時で起動しません。助けてください。 -- ML115歴1ヶ月 (2010-01-24 14:03:29)
- もう少し情報かけよ。5300ECCなのは分かった。で、容量は、どのメモリを買った？URLでもイイカラ -- 名無しさん (2010-01-25 07:15:40)
- Hynix 512MB -- ML115歴1か月 (2010-01-27 15:33:45)
- Hynix 512MBを4本 HP純正です。 -- ML115歴1か月 (2010-01-27 15:35:06)
- スロット1,3に並べて挿しても起動せず。 -- ML115歴1か月 (2010-01-27 15:37:07)
- で、聞いただけかよ。早く結論出せよ。少しだけでイイカラ -- 名無しさん (2010-01-28 20:17:32)
- VMware ESX or ESXi(vSphere4)はG5だったらかなり楽勝で入る。場合によってはUSB-DVDいるかもしれないが。 -- 名無しさん (2010-02-05 20:29:43)
- Phenom II X4 945/MEM 2Gx4/DVR-217/Cドラ(標準160G)Dドラ(1Gx4 nVIDIA RAID0 ドライバはWin標準で)/玄志 GF9800GT-E512HD-GE/SB5.1VXの構成でWin7 Pro64インスト問題なくOK -- 名無しさん (2010-02-15 00:12:16)
- Dドラ 1Tx4です。タイプミスごめん。追記でnVIDIAドライバとRAID Tool(Vista64だけど)インストすると2台(2TB)しか認識せず。(SATA1とSATA3) -- 名無しさん (2010-02-15 01:55:10)
- OpenSolaris nvs133 bgeドライバ動作OK -- 名無しさん (2010-03-01 19:54:04)
- Fedora 7 x86_64 問題なく起動する。アップデートも問題なし。 -- 名無しさん (2010-03-05 16:45:41)
- Ubuntu/amd64 9.04Desktop 問題なく起動。 -- 名無しさん (2010-03-16 15:43:57)
- win7homeをインストール、リソース競合問題が発生。デバイス13のPCI-toPCIブリッジを無効にするかもしくはグラフィックボードを増設していなければ起らないが、オンボードと増設しているグラフィックボードでデュアルディスプレイにしている場合はオンボードが使用不可になるので注意。64bit、32bit共に同じ不具合あり。 -- 名無しさん (2010-03-20 19:09:56)
- Windows2008Server Foundationインストール、4GB(2GBx2)でインストールできず、2GBx1枚・1GBx2枚では可能でした。 -- 名無しさん (2010-03-25 06:49:10)
- OSXは10.5系はEFI-AMDはNG、Kalywayha -- 高沢秀人 (2010-03-26 06:17:16)
- Kalywayha -- 高沢秀人 (2010-03-26 06:18:10)
- 途中まででスマソ、KalywayもNG、Leo4ALLv3はインストールできるがブートローダーが入らず。いずれも標準構成+2GB+GT9400。 -- 高沢秀人 (2010-03-26 06:33:24)
- Solaris10 10/09 x86/x64 問題無し -- hogehoge (2010-03-28 18:06:28)
- Windows2008Server Foundation ECC2GBx1+1GBx3でインストール問題なし、Phenom 9350eに換装済み。 -- 高沢秀人

(2010-04-02 03:58:13)

- ESXi4.0ではRAID0を認識せず。 -- kuma (2010-04-04 01:05:32)
- Ubuntu Lucid beta 動作せず X4 630+2GB*2+9600GT -- 名無しさん (2010-04-04 16:42:39)
- centos 5.4利用, 挙動問題なし, オンボードNICの挙動に問題アリ, (ドライバ: tg3にて認識,) 1000M/fullで動かず, 初期状態, 1000M/autonego, この状態でネットワークパフォーマンスをNFSでを計測したところ, 100/full (12MByte/sec程度の書き込み速度, iostatにて確認,) しか出ていない事を確認, ethtoolでlink状態を1000/full固定に設定しようとしたところlink down, 初期設定状態 (1000/autonego) であれば通信可能だが, 100/fullのパフォーマンスしか出ない, -- tea (2010-04-07 12:57:47)
- WindowsHomeServerPP3で確認, いきなり導入でドライバが不足はするものの, 上記のwin2000の場合と同じ様に2003Serverドライバを適応することで問題ありません, -- 優駿 (2010-04-09 19:30:17)
- OSX Kalyway10.5.2 Intel SSE2 SSE3 AMD インストールは可能, 今のところアップデートは不可, -- 名無しさん (2010-04-28 12:35:27)
- Ubuntu 10.04LTS 再起動できないなど, 挙動が怪しい X4 630+2GB*2+9600GT -- 名無しさん (2010-05-07 19:46:21)
- Ubuntu 10.04_amd64 クリンインストール不安定 9.10からUG 動作OK X4_905e SAPPHIRE HD 4550 2 Gx2>3.9G認識 -- 名無しさん (2010-05-09 12:46:03)
- Ubuntu-9.10-Server-amd64 PT2録画サーバとして連続稼働1週間目, 全く問題なし, ハードはフルオリジナルのまま, -- 名無しさん (2010-05-19 20:15:18)
- Fedora12 ファイルサーバ&HTTPサーバ&WinXPをVirtualBox上で動かすために24時間連続可動でまったく問題無し, 1ヶ月に一度カーネルのVerUPのためにリポートしてるけどほっておけば半年でも1年でも動いていそう, -- 名無しさん (2010-06-03 00:15:58)
- Kubuntu 10.04LTS (一応)正常動作 -- 名無しさん (2010-06-04 18:29:57)
- ubuntu 10.04LTS Desktop 32bit, ハードウェアオリジナルのままインストールと一通りの動作問題なし, -- 名無しさん (2010-06-15 09:30:59)
- FreeNAS Version0.7 amd64 embedded モードで, 1TB x 4 ソフトウェアRAID5 正常動作半年です, ただしZFSとかSCSI targetとかストレージ周りで特殊な事はしてませんが -- 名無しさん (2010-06-15 09:45:20)
- HDD以外はオリジナル構成のままです, -- 名無しさん (2010-06-15 09:46:47)
- Linux Mint 9 "Isadora" ハードウェアの変更・拡張なし, BIOSでACPI設定1.0に変更, HDDを2分割して, Windows2000-SP4とデュアルブート, Xは解像度1360 x 768 (16:9), リフレッシュレート 60Hz で自動認識, 3回インストールしましたが動作を含め問題ありません, -- 名無しさん (2010-06-15 12:52:58)
- (追記) USA/Japan distribution disks - amd64 バージョンです, -- 名無しさん (2010-06-15 13:09:55)
- ubuntu10.4 インストール可能, ただしOnBoardのデバイスを用いたRAIDドライブは不可 (認識はするが途中で止まる) -- 名無しさん (2010-06-19 11:51:21)
- Ubuntu9.10 OnBoardのデバイスを用いたRAIDドライブは不可 (認識はするが途中で止まる) -- http://blog.livedoor.jp/start_up_my_server/ (2010-06-19 11:53:23)
- CentOS5.5 OnBoardのデバイスを用いたRAIDドライブは不可 -- http://blog.livedoor.jp/start_up_my_server/ (2010-06-19 11:55:18)
- CentOS5.4 OnBoardのデバイスを用いたRAIDドライブは可能, さらに「yum update」で5.5にアップデート可能, -- http://blog.livedoor.jp/start_up_my_server/ (2010-06-19 11:56:47)
- DELLマシン用のXP Proリカバリディスクはインストールは可能, WGAが通るかは未検証, -- 名無しさん (2010-10-08 17:47:27)
- EPSONダイレクトのW7 Pro 32bitのリカバリディスクはブートローダがインストールされず, リカバリディスクを入れたままならWGAまで通ることを検証済み, XP Proのダウングレード用ディスクは通常のOEM版と同じ扱いに, -- 名無しさん (2010-10-08 17:52:47)
- OSX Kalyway10.5.2 Intel SSE2 SSE3 AMD インストールは可能, ただし, FAT32フォーマット済みのHDDも付けておくこと (付けておかないとインストーラが無限ループするため), -- 名無しさん (2010-10-08 17:59:18)
- ubuntu 10.10 ハードウェアオリジナルの状態動作 -- 名無しさん (2010-10-31 21:48:17)
- ubuntu 10.04.1 amd64 desktop + phenom2 X4 945 C3 + Sapphire HD3450 256MB + X-Fi titaniumde -- 名無しさん (2010-11-05 09:14:05)
- 上の者です, 続きを... で, 問題なく稼働, HD3450のドライバもサイトからダウンロードしたものでサクサク動いています, -- 名無しさん (2010-11-05 09:15:36)
- VistaBusiness無印でRADEON-HD2600XT(128bit,256MB)だけど, メモリ2GBまでじゃないとマトモに動かない, コールドスタートは必ずブルーバックが起きる, リポート後は問題ないことが多い, -- dino (2010-11-27 12:30:02)
- VMware Workstation にSnow Leopardインストールして使ってます, それなりに快適 -- やまごん (2010-12-16 02:18:46)
- Linux Mint 10 "Julia" - USA-Japan Distribution (64-bit), ハードウェア拡張あり, (1) ASUS EAH4350 SILENT/DI/512MD2(LP) PCIExp 512MB : 自動認識する, Catalystドライバに変更すると2D描画のパフォーマンスが低下する (1080Pで著しいコマ落ち, VGAで接続), (2) CREATIVE Sound Blaster 5.1 VX SB-5.1-VX : 自動認識する, 1回目のインストールでは, ALSAドライバが組込まれ, 音声は出なかった, 2回目のインストールで音声は出たが, スライダーの可変域のうち1

0分の1の領域を超えてゲインを上げるとクリッピングノイズが発生、それ以上ゲインを上げるとザーという激しいノイズだけになる。 -- 名無しさん (2011-01-06 05:52:06)

- 上の者です。サウンドカードの問題は、以下の手順で解決したので、参考までに追記しておきます。 <http://www.4front-tech.com/download.cgi> からOSSをダウンロードしてインストールした後、削除して再起動すると、ALSAドライバで正常に機能するようになる。激しいホワイトノイズは消えて、スライダーの可変域も全域を使える。OSSはLinux 2.6 (amd64) (DEB)を選択してダウンロードした (= oss-linux-4.2-2004_amd64.deb)。 -- 名無しさん (2011-01-06 21:52:35)
- 上の者です。サウンドカードの問題は、OSSのインストール、アンインストールでは解決しない模様。シャットダウン後に起動したら、元通りになってしまいました。申し訳ございません。お許しを…。 -- 名無しさん (2011-01-07 01:10:56)
- Sound Blaster 5.1 VX はlinuxだけで使うと問題が起こるぞ。 http://www.alsa-project.org/main/index.php/Matrix:Vendor-Creative_Labsを見るんだ -- 名無しさん (2011-01-08 16:29:19)
- Windows Home Server 2011、他PCの移行テスト用にちょっとテストインストールしただけだけど、追加ドライバー無しでも特に問題はなさそう。PhenomII940/512MBx2+2GB/EARS2TBx2(非RAID) -- ある (2011-05-29 23:15:38)
- Linux Mint 11/Ubuntu 11.04 とともにSound Blaster 5.1 VX monndainaku -- 名無しさん (2011-06-05 11:00:09)
- Windows Home Server 2011動いています。(Athlon II X2 250e unknown, SAPPHIRE HD6570 1G DDR3 PCI-E HDMI/DVI-D/VGA) -- 名無しさん (2011-08-18 11:29:56)
- Windows Home Server 2011動作良好。インストール時も特別な作業無し。(小さいドライブにインストールしたい場合、パーティションを切らずにインストールしたい場合は別途作業が必要である模様。スペックは既出の動作報告と大差ないので割愛。) -- 名無しさん (2011-09-16 02:45:23)
- NetBSD5.1のamd64版、問題なくインストールできました。オンボードNICはbgeで認識 -- 名無しさん (2011-10-31 00:06:44)
- FreeBSD/i386 8.2-R USBメモリからインストール 問題なし(Xは未使用) -- 名無しさん (2011-11-06 02:13:15)
- OSx86 ModCDを使ってリテールSnow Leopardインストールし正常起動 -- ボラレス (2011-12-19 18:04:23)
- 格安で売ってる「Windows Home Server 2011」をどなたか入れてみた方おられませんか? -- 774R (2012-04-22 15:21:27)
- 既出でした。すみませんm(_ _)m -- 774R (2012-04-22 15:26:11)

名前:

コメント: